Rückgeldgeber AK 0406

Der Rückgeldgeber AK 0406 ist die perfekte Lösung für die rationelle Ausgabe von Münzgeld und eignet sich vor allem für Verkaufsstellen mit einer hohen Kundenfrequenz.

Der AK 0406 kann an alle gängigen Registrierkassensysteme angeschlossen werden und wirft zuverlässig den errechneten Rückgeldbetrag in Münzen aus. Ein LED Display gibt Auskunft über den ausgeworfenen Geldbetrag. Die Münzkassette ist für die Aufnahme aller 8 EURO Münzen ausgelegt.

Der große Münzvorrat in der abschließbaren Kassette gewährleistet lange Einsatzzeiten.

Die robuste Mechanik des AK 0406 arbeitet auf höchstem technischen Niveau und ist für den Dauereinsatz ausgelegt.

Mit dem speziellen Eingabeterminal können die Münzen auch manuell ausgeworfen werden. Die Tastatur des Eingabeterminals verfügt über Tasten für den Auswurf einzelner Münzen und auch für die Eingabe von Münzbeträgen.

Die Vorteile im Überblick:

- Präzise, schnelle und damit rationelle Rückgeldgabe
- Einfache Bedienung
- Hohe Kompatibilität zu allen gängigen Kassen
- Mit dem Eingabeterminal kann der AK 0406 auch manuell bedient werden
- Münzkassette mit großem Münzvorrat
- Schneller Wechsel der Münzkassette
- Robuste, praxiserprobte Mechanik

Technische Daten				
Gehäuse:	Schlagfestes Kunststoffgehäuse			
	Abmessungen: 400 x 380 x 160 mm (B x H x T)			
	Gewicht: 8,8 kg			
Anzeige:	- 3-stelliges LED Display zur Anzeige der ausgeworfenen Geldmenge. - 4 LED zur Anzeige, wenn Münzen in den Röhren knapp werden.			
Schloss:	Zur Verriegelung der Münzkassette im Gerät (2 Schlüssel sind im Lieferumfang)			
Münzkassette:	8 verschiedene EURO Münzen werden in die Münzkassette aufgenommen:			
	Münzsorte	**Anzahl gesamt**	**Gesamtbetrag**	
	2 EURO	99	198,00 EUR	
	1 EURO	92	92,00 EUR	
	50 Cent	90	45,00 EUR	
	20 Cent	103	20,60 EUR	
	10 Cent	113	11,30 EUR	
	5 Cent	130	6,50 EUR	
	2 Cent	130	2,60 EUR	
	1 Cent	130	1,30 EUR	
	Gesamt		377,30 EUR	
	Die Münzkassette kann in Sekundenschnelle ausgetauscht werden. Abmessungen der Münzkassette: 254 x 269 x 36 mm (B x H x T)			
Münzauswurf:	6 Münzen / sec			
Stromversorgung:	AC 220 V			
Schnittstelle:	RS 232 für den Anschluß an eine Registrierkasse			
Eingabetastatur: (optional)	Optional einsetzbar, wenn das Gerät nicht an eine Registrierkasse angeschlossen wird. Funktionen: - Ausgabe einzelner Münzen - Ausgabe von Münzbeträgen bis 4,99 EURO			
Umgebungstemp.:	0°C – 50°C			
Überwachung Münzvorrat:	Mit einem optoelektronischen Sensor wird der Füllstand der Münzrohre überwacht. Ein Signalton gibt Auskunft, wenn eine Münzröhre leer wird und aufgefüllt werden muss.			

Technische Änderungen vorbehalten – Version 1.0

Krauth technology GmbH

Ohrsbergweg 1 + 2
69412 Eberbach/Baden
Tel: +49-(0)6271-805-0
Fax: +49-(0)6271-805-39

Internet: http://www.krauth-online.de
E-Mail: info@krauth-online.de